

Economy Series

Automatic Voltage Regulator



ترانس اتوماتیک هوشمند
www.rms-electronics.com

قابلیت‌ها

- محافظت از لوازم برقی در برابر نوسانات برق شهر (جبران نوسان ولتاژ ورودی در بازه ۱۵۰ تا ۲۹۵ ولت)
- تامین جریان بار تا ۲۵ و ۳۲ آمپر
- محافظت از کلیه لوازم برقی در برابر ۲ فاز شدن برق شهر
- محافظت از لوازم برقی در برابر صاعقه
- مجهز به سیستم حفاظت در برابر افزایش دمای داخلی دستگاه یا اضافه بار طولانی
- دارای مدار تأخیر برای محافظت بیشتر بعد از وصل برق شهر
- مجهز به فیلتر ورودی برای حذف نویزهای فرکانس بالا
- قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه متناسب با شرایط برق ورودی و بار
- دارای صفحه نمایش دیجیتال برای نمایش ولتاژ خروجی و شرایط کار سیستم
- دارای دو حالت کاری Automatic و Bypass
- مجهز به هشدار صوتی در مقابل خرابی سنسورهای حرارتی و بالا رفتن دمای ترانس در اثر اضافه بار
- امکان استفاده به دو صورت رومیزی یا نصب شده روی دیوار

ECO-8000	ECO-6000	پارامتر
۱۵۰ - ۲۹۵ ولت	۱۵۰ - ۲۹۵ ولت	بازه ولتاژ ورودی (با تنظیمات پیش فرض)
مرحله ۳/۳	مرحله ۳/۳	تعداد مراحل تقویت/تضعیف ولتاژ
۴۵-۵۵ هرتز	۴۵-۵۵ هرتز	فرکانس ورودی
۸۰۰۰ ولت آمپر	۶۰۰۰ ولت آمپر	توان خروجی
۱۶۰۰۰ آمپر	۱۲۰۰۰ آمپر	توان راه اندازی
۳۲ آمپر	۲۵ آمپر	بیشینه جریان خروجی
۱۸۰ ثانیه	۱۸۰ ثانیه	مدت زمان تأخیر
۳۰×۲۷×۱۳ سانتی‌متر	۳۰×۲۷×۱۳ سانتی‌متر	ابعاد (ارتفاع×عرض×طول)
۲۰ کیلوگرم	۱۶،۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
۳۵-۰ درجه سانتی‌گراد	۳۵-۰ درجه سانتی‌گراد	دمای کار دستگاه
۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد بدون ایجاد شبنم	۵۰-۰ درجه سانتی‌گراد بدون ایجاد شبنم	دمای نگهداری دستگاه
3-Digit Seven Segment	3-Digit Seven Segment	صفحه نمایش